

# TicPods ANC


**Bezdrátová sluchátka – Uživatelská  
příručka**

**Mobvoi**

**Model CXH-A**

[www.ticwatch.cz](http://www.ticwatch.cz)

## Co je součástí balení?



**Návod**  
**Rychlý průvodce**

## Hlavní uživatelské rozhraní




### Levé sluchátko:

1. Dotykový ovládací panel
2. Otvor pro uvolnění tlaku
3. LED indikátor a sekundární mikrofon
4. Mikrofon

### Pravé sluchátko:

5. Dotykový ovládací panel
6. Otvor pro uvolnění tlaku
7. LED indikátor a sekundární mikrofon
8. Mikrofon



### **Nabíjecí pouzdro:**

1. LED indikátor na nabíjecím pouzdru (pouze bílý).
2. LED indikátor na nabíjecím pouzdru (pouze zelený).
3. Nabíjecí port typu USB C

### **Pokyny před použitím:**

Při prvním použití TicPods ANC zkontrolujte stav baterie na základě LED indikátoru.

www.ticwatch.cz

## LED indikátor na nabíjecím pouzdru

Akce	LED indikátor	Stav
Otevření nabíjecího pouzdra	Bílý/zelený LED indikátor svítí	Připraveno k použití
	Blikající bílý/zelený indikátor	Nabíjte pouzdro
	LED indikátor nesvítí	
Vrácení sluchátek zpět do nabíjecího pouzdra	Bílý/zelený LED indikátor svítí	Připraveno k použití
	Blikající bílý/zelený indikátor	Nabíjte pouzdro
	LED indikátor nesvítí	

## LED indikátor na sluchátkách:

LED indikátor	Stav
LED indikátor nesvítí	Baterie je vybitá
Blikající červené světlo	Nízký stav baterie (méně než 30%)
Rychle blikající modrý indikátor	Připraveno k párování
Blikající modrý indikátor každých 5 sekund	Sluchátko funguje
Zelený LED indikátor svítí 1 minutu	Tichý režim
Červený LED indikátor svítí 1 minutu	Sound-Passthrough Mode (režim průchodu zvuku)
LED indikátor nesvítí	Režim ANC-Off

## **Párování Bluetooth:**

1. Otevřete nabíjecí pouzdro a sluchátka se přepnou do režimu Bluetooth párování. LED indikátor začne rychle modře blikat.
2. Otevřete nastavení Bluetooth v telefonu, vyhledejte TicPods ANC a zařízení spárujte.

## **Zrušení připojení sluchátek:**

### **Automatické opětovné připojení:**

Když sluchátka umístíte zpět do nabíjecího pouzdra a zavřete ho, Bluetooth spojení mezi TicPods ANC a vaším zařízením se přeruší.

Jakmile nabíjecí pouzdro otevřete, TicPods ANC se automaticky připojí zpět ke stejnému zařízení.

\*Pokud ručně zrušíte spárování v nastavení Bluetooth telefonu, automatické opakované připojení nebude podporováno. Spojení Bluetooth budete muset obnovit manuálně prostřednictvím telefonu.

### **Připojení k novým zařízením:**

Zrušte prosím spárování v nastavení Bluetooth původního zařízení, poté sluchátka přejdou do režimu párování.

Otevřete nastavení Bluetooth pro nové zařízení, vyhledejte TicPods ANC a zařízení spárujte.

## Dotykové ovládání

### Dotykové ovládání s oběma sluchátky

Popis sluchátek/používání sluchátek	Levé sluchátko	Pravé sluchátko
Přehrávání/Pauza	Dvojité poklepání na dotykový panel	Dvojité poklepání na dotykový panel
Další skladba	--	Trojité poklepání na dotykový panel
Přijmout hovor	Dvojité poklepání na dotykový panel	Dvojité poklepání na dotykový panel
Zavěsit	Klepněte a podržte prst na dotykovém panelu po dobu 2 sekund	Klepněte a podržte prst na dotykovém panelu po dobu 2 sekund
Odmítnutí hovoru	Klepněte a podržte prst na dotykovém panelu po dobu 2 sekund	Klepněte a podržte prst na dotykovém panelu po dobu 2 sekund
Hlasový asistent	Trojité poklepání na dotykový panel	
Tichý režim	Klepněte a podržte prst na dotykovém panelu po dobu 2 sekund	Klepněte a podržte prst na dotykovém panelu po dobu 2 sekund
Sound-Passthrough Mode (režim průchodu zvuku)	Klepněte a podržte prst na dotykovém panelu po dobu 2 sekund v tichém režimu	Klepněte a podržte prst na dotykovém panelu po dobu 2 sekund v tichém režimu
Režim ANC-Off	Klepněte a podržte prst na dotykovém panelu po dobu 2 sekund v režimu Sound-Passthrough Mode	Klepněte a podržte prst na dotykovém panelu po dobu 2 sekund v režimu Sound-Passthrough Mode



## Dotykové ovládání s jedním sluchátkem

Popis sluchátka/používání sluchátka	Levé sluchátko	Pravé sluchátko
Přehrávání/Pauza	Dvojité poklepání na dotykový panel	Dvojité poklepání na dotykový panel
Další skladba	--	--
Přijmout hovor	Dvojité poklepání na dotykový panel	Dvojité poklepání na dotykový panel
Zavěsit	Klepněte a podržte prst na dotykovém panelu po dobu 2 sekund	Klepněte a podržte prst na dotykovém panelu po dobu 2 sekund
Odmítnutí hovoru	Klepněte a podržte prst na dotykovém panelu po dobu 2 sekund	Klepněte a podržte prst na dotykovém panelu po dobu 2 sekund
Hlasový asistent	Trojité poklepání na dotykový panel	Trojité poklepání na dotykový panel
Tichý režim	Klepněte a podržte prst na dotykovém panelu po dobu 2 sekund	Klepněte a podržte prst na dotykovém panelu po dobu 2 sekund
Sound-Passthrough Mode (režim průchodu zvuku)	Klepněte a podržte prst na dotykovém panelu po dobu 2 sekund v tichém režimu	Klepněte a podržte prst na dotykovém panelu po dobu 2 sekund v tichém režimu
Režim ANC-Off	Klepněte a podržte prst na dotykovém panelu po dobu 2 sekund v režimu Sound-Passthrough Mode	Klepněte a podržte prst na dotykovém panelu po dobu 2 sekund v režimu Sound-Passthrough Mode

## Specifikace produktu

### Specifikace sluchátek

Rozměry: 19,6 x 24,6 x 43,1 mm

Hmotnost: 5 g/ks

Nabíjecí proud sluchátek 50 mA

Doba nabíjení sluchátek 1,2 hodiny

Provozní napětí: 3,3 V - 4,2 V

Doba přehrávání hudby (tichý režim): asi 3,5 hodiny

Doba přehrávání hudby (režim ANC-Off): asi 5 hodin

Doba hovoru (tichý režim): asi 3,5 hodiny

Doba hovoru (režim ANC-Off): asi 5 hodin

Pohotovostní režim v tichém režimu: 7 hodin

### Specifikace reproduktorů sluchátek

Specifikace reproduktoru / režim:  $\varnothing$  13 mm

Citlivost: 100 dB  $\pm$  2 dB

Impedance: 32  $\Omega$  /TYP

### Specifikace nabíjecího pouzdra

Rozměry: 26,1 x 60 x 62,2 mm

Hmotnost: 42 g

Nabíjecí port: USB typu C

Nabíjecí základna (celá) poskytuje napájení sluchátku: >2krát

Doba nabíjení: 1,5 h

DC vstup: 5V/1A

Baterie nabíjecího pouzdra: 3,7 V 400 mAh

POWERED BY MOBVOI  
Copyright 2020 Mobvoi Inc. Všechna práva vyhrazena.

Tato uživatelská příručka slouží pouze jako návod a  
v žádném případě neposkytuje žádné sliby či závazky

Distributor pro CZ/SK:  
elem6 s.r.o.  
Braškovská 308/15, 16100 Praha 6  
Czech Republic

Výrobce:

Shenzen Angsi Technology Co., Ltd  
6/F, Block B, Dingxin Science Park,  
Hong Lang North No.2 Road,  
Bao'an District, Shenzhen, China